

Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold

UNI GATELYSSKAP

August 2024

MÅLERSKAP FOR GATELYS

BRUKSOMRÅDE

Måling og styring av lysanlegg.

SKAPLØSNINGER

Selve skapene er produsert i ekstrudert sjøvannsbestandig aluminium, med tak og bunn i værbestandig plastmateriale. Skapene er eloksert med mørk brun farge som standard.

Dette gjøres først og fremst for det estetiske utseendet, men også for å bedre korrosjonsbestandigheten. Brun farge er lysekte og fungerer meget bra som kamuflasje-farge.

MYNDIGHETSKRAV

Viser til notat fra NVE 10.20.12 angående måling av veilys.

BESTYKNING

Skapet leveres som standard med stolpefeste. Dette kan byttes ut med veggfeste.

Leveres med puck-antenne på taket. Kombinert antenne for radio og mobilnett.

2 kurser; 16 eller 25A.

Jordfeilbryter.

Montasjeplate for måler med framlagt målesløyfe.

Måler med kort deksel gir mest plass for lysstyringsenhet.

Leveres med trekantlås i dør. Hengelås kan også brukes i tillegg.

Inngående kabel: Al 16-50mm², Cu: 2,5-50mm².

Utgående kabel: inntil Cu 25mm².

Overgangsklemmer kan monteres (f.eks. QZXT1).

Utgående kabel kan da ha tverrsnitt Al 16-50mm², Cu 2,5-50mm².

Lys-styring er ikke en del av standard leveranse.

Det er avsatt plass til astronomisk ur, fotocelle eller annen lysstyringssystem nederst i skapet.

BRUKSANVISNING OG DATABLAD.

På våre hjemmesider, www.el-tjeneste.no, finnes flere opplysninger.

Ved å skanne QR-koden på produktet, vil du komme til produktinformasjon på vår hjemmeside.

MONTASJE I KORROSIVE MILJØ

Ved bruk i korrosive miljø, så må man ta spesielle forholdsregler.







Fett kan da brukes for å hindre at fukt legger seg mellom materialer i koblingspunkter.

Se eget skriv om dette på vår hjemmeside.

ALUMINIUM I EL-FORSYNINGEN

EL-tjeneste as har levert aluminiumsprodukter til den norske energiforsyning siden 1996.

Driftserfaringene er meget gode.

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2836351	Antenneovergang AOJ	Antenneovergang fra MCX-f (rett) til SMA-m (rett). Lenge 175mm.	STK	
2836322	Antenneovergang AOK	Antenneovergang fra SMA-f (rett) til MCX-m (vinkel). Lengde 220mm.	STK	
2837436	Astrour-gjeninnkobler AG-GAT	Tilleggspakke med astrour og gjeninnkobler for. Passer for gatelysskap 2837437, 2837438, 2836498 og 2836499. Gatelysskapene kan leveres med eller uten denne ferdig innkoblet.	STK	
2836327	Feste UNI-VF	Veggfeste for UNI-skap. Hvis forsterking av vegg er nødvendig, kan 2836345 brukes.	SET	
2836341	Gatelysskap UNI-GAT16	Gatelysskap med 2 stk. kontaktstyrte 16A kursavganger, 230V IT. Kabelinnføring i topp. Bestykket med 50A OV, 100mA jordfeilbryter, GSM antenne og festebraketter til stolpe.	STK	
2836342	Gatelysskap UNI-GAT25	Gatelysskap med 2 stk. kontaktstyrte 25A kursavganger, 230V IT. Kabelinnføring i topp. Bestykket med 50A OV, 100mA jordfeilbryter, GSM antenne og festebraketter til stolpe.	STK	



Norsk kvalitet og innovasjon

Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold

Salg- og utvikling Trondheim

Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
www.el-tjeneste.no
Mail: info@eltjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer

Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@eltjeneste.no